

8155W

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP, CA, CON TRANSMISIÓN DE CORREA Y WI-FI®

Desempeño confiable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO
Transmisión
de correa

CON WI-FI
incorporado



La tecnología MyQ® hace que este abre-puertas sea compatible con múltiples plataformas de automatización del hogar.



Visite LiftMaster.com/WorksWithMyQ para obtener una lista completa de los socios de MyQ.*

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

PANEL DE CONTROL MULTIFUNCIÓN
Incluye controles de bloqueo y programabilidad de accesorios.



882LMW

CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES
Opera hasta 3 abre-puertas o accesorios de iluminación MyQ.



893LM

POTENTES ACCESORIOS:

MyQ HOME BRIDGE
Incorpora la compatibilidad con Apple® HomeKit™ y el control de voz Siri® a los abre-puertas con Wi-Fi. Se instala fácilmente en el garaje dentro del alcance del Wi-Fi.**



8191LMB

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL
Compacto y portátil para brindar un acceso rápido y fácil al garaje.



374UT

CONTROL REMOTO DE LUZ
Enchufe cualquier lámpara en este dispositivo para controlarla con un teléfono inteligente o el control remoto del abre-puertas de garaje.



825LM

INTERRUPTOR DE LUZ REMOTA
Reemplaza un interruptor de pared existente para controlar la iluminación del hogar con un control remoto de garaje o un teléfono inteligente.



823LM

MONITOR DE PUERTA Y PORTÓN DE GARAJE
Monitorea y cierra hasta 4 puertas de garaje desde cualquier habitación de la casa.



829LM

CONFIABLE

EL MOTOR DE 1/2 HP DE CA ESTÁ DISEÑADO Y CONSTRUIDO EXPRESAMENTE PARA DURAR.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CORREA PARA UN DESEMPEÑO SILENCIOSO, SIN MANTENIMIENTO.

GARANTÍA 4 AÑOS PARA EL MOTOR, 1 AÑO PARA LAS PARTES.

INTELIGENTE

WI-FI INCORPORADO PARA CONECTAR EL GARAJE DE LA MANERA MÁS FÁCIL.

LA APLICACIÓN MÓVIL MyQ LES PERMITE A LOS USUARIOS RECIBIR ALERTAS Y CONTROLAR EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR.

SEGURO

SECURITY+ 2.0® ENVÍA UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC REMOTO.

POSILOCK® BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

LA ALERTA DE CIERRE SEÑALA CUANDO MyQ ESTÁ CERRANDO UNA PUERTA.

EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

*Vincular su cuenta MyQ a un socio puede requerir una compra de accesorios o una cuota de suscripción adicional. No se incluye el teléfono inteligente.

**Para controlar este accesorio que se puede utilizar con HomeKit de manera automática y fuera del hogar se necesita un televisor Apple® con tvOS™ 10.0 o una versión posterior, o un iPad® con iOS 10.0 o configuración posterior como centro para el hogar.

GUÍA DEL PRODUCTO 8155W
ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP,
CA, CON TRANSMISIÓN DE CORREA Y WI-FI

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE
1/2 HP, CA, CON TRANSMISIÓN
DE CORREA Y WI-FI®

MOTOR



- 1/2 caballo de potencia y CA
- 1,625 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

ENERGÍA



- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 6A
- Certificación de UL®
- Cable eléctrico de 4' (3 patas)

MECÁNICA



- Chasis, riel en T y carro de acero
- Mecanismo de transmisión de correa completo y reforzado (reductor de engranaje 16:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste de fuerza automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y del ambiente
- Límites electrónicos para una configuración fácil

5.75"



15"

10"

DIMENSIONES

Opciones de rieles	7'	8'	10'
Longitud instalado	124"	136"	160"
Abertura máxima	7'6"	8'6"	10'6"

Espacio libre vertical necesario: 2"

7"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

VELOCIDAD

7"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

RADIOCONTROLES SECURITY+ 2.0®

Control remoto de 3 botones (893LM)

Rango operativo: ~200'

Temperatura de servicio: -30 °F a 150 °F
Frecuencia:

- Formato de código del control remoto: Security+ 2.0
- Formato de código de abrepuertas de garaje: Security+ 2.0
- Codificación antirrobo Security+ 2.0

CONTROLES CIFRADOS SECURITY+ 2.0

Panel de control multifunción (882LMW)

- Controles remotos de programación
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Configuración de Wi-Fi sencilla

INTELIGENTE

RADIO MyQ®

902-928 MHz
50 canales de FHSS
(espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abre-puerta de garaje y los accesorios MyQ.
- Permite el monitoreo y el control de los abre-puertas de garaje y de los controles de iluminación mediante un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.

COMPATIBLE CON HOMELINK® (VERSIÓN 4.0 O MÁS RECIENTE*)

*Puede necesitar un adaptador externo según el modelo y el año de su vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN



- Máx. 1 bombilla de 100 vatios
- Compatible con CFL mejorada (lámpara fluorescente compacta), 26 vatios como máximo

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)

20

17

CABEZAL RIEL de 2.13 m (7 pies)

CAJAS DE CARTONES (2)

CAJA DE CARTÓN: 20" x 12" x 10"

- Panel de control multifunción (882LMW)
- Control remoto de 3 botones (893LM)
- Cabezal del abre-puertas de garaje (8155W)
- Sensores de reversa de seguridad The Protector System®

CAJA DE CARTÓN: 10'4" x 5" x 5" (para el riel de 2.13 m [7 pies])

- Riel en T de correa de acero sólido ensamblado

COMODIDAD Y SEGURIDAD.

- Alerta de cierre/Operación de cierre en estado pasivo†
- Apertura rápida o de emergencia
- Reconexión automática del carro
- Abertura de ventilación/para mascotas
- Inversión de cierre de seguridad
- Tope de seguridad de apertura
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 12 controles remotos, 1 sistemas de entrada con llave digital inalámbrica y 16 dispositivos MyQ



†ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión a las personas: solo habilite la función de temporizador de cierre cuando el operador esté instalado en una puerta seccional.

ALARM.COM es una marca de servicio registrada de Alarm.com.
Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc.
Clare Controls es una marca comercial registrada de Clare Controls, Inc.
Google, Google Home, Google Assistant y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google Inc.
Nest es una marca comercial de Nest Labs, Inc.
XFINITY Home y el logotipo de diseño de XFINITY Home son marcas comerciales o marcas de servicio de Comcast Corporation.
UL y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2022 Todos los derechos reservados.
Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance
HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation
LMGDSPPG8155W 1/22