

8 1 6 4 W

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP, CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

Acceso simple para un desempeño confiable.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESTÁNDAR
Potencia de
levantamiento

CON WI-FI
incorporado

myQ se integra con las principales plataformas inteligentes del hogar. Para obtener más información, visite myQ.com.

CONFIABLE

EL MOTOR DE 1/2 HP DE CA ESTÁ DISEÑADO Y CONSTRUIDO EXPRESAMENTE PARA DURAR.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA PARA UN DESEMPEÑO ESTABLE Y UNA RESISTENCIA INDUSTRIAL.

GARANTÍA 4 AÑOS PARA EL MOTOR, 1 AÑO PARA LAS PARTES.

INTELIGENTE

WI-FI INCORPORADO PARA LA MANERA MÁS FÁCIL DE CONECTAR EL GARAJE.

LA APLICACIÓN MÓVIL myQ LES PERMITE A LOS USUARIOS RECIBIR ALERTAS Y CONTROLAR EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR.

SEGURO

SECURITY+ 2.0® ENVÍA UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC REMOTO.

POSILOCK® BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

LA ALERTA DE CIERRE SEÑALA CUANDO myQ ESTÁ CERRANDO UNA PUERTA.

EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

BOTÓN DE CONTROL DE LA PUERTA
Controla el abre-puertas y las luces del abre-puertas.



883LMW

CONTROL REMOTO DE 1 BOTÓN
Opera un solo abre-puertas o accesorio de iluminación myQ.



891LM

POTENTES ACCESORIOS:

myQ HOME BRIDGE
Incorpora la compatibilidad con Apple® HomeKit™ y el control de voz Siri® a los abre-puertas con Wi-Fi. Se instala fácilmente en el garaje dentro del alcance del Wi-Fi.**



819LMB

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL
Compacto y portátil para brindar un acceso rápido y fácil al garaje.



374UT

CONTROL REMOTO DE LUZ
Enchufe cualquier lámpara en este dispositivo para controlarla con un teléfono inteligente o el control remoto del abre-puertas de garaje.



825LM

INTERRUPTOR DE LUZ REMOTA
Reemplaza un interruptor de pared existente para controlar la iluminación del hogar con un control remoto de garaje o un teléfono inteligente.



823LM

MONITOR DE PUERTA Y PORTÓN DE GARAJE
Monitorea y cierra hasta 4 puertas de garaje desde cualquier habitación de la casa.



829LM

GUÍA DEL PRODUCTO 8164W

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP, CA,
CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE
1/2 HP, CA, CON TRANSMISIÓN
DE CADENA Y WI-FI®

MOTOR



- 1/2 caballo de potencia y CA
- 1,625 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

ENERGÍA



- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 6A
- Certificación de UL®
- Cable eléctrico de 4' (3 patas)

MECÁNICA



- Chasis, riel en T y carro de acero
- Mecanismo de transmisión de cadena completo (reductor de engranaje 16:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste de fuerza automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y del ambiente
- Límites electrónicos para una configuración fácil

5.75"



15"

100"

DIMENSIONES

Opciones de rieles	7'	8'	10'
Longitud instalado	124"	136"	160"
Máx. máxima	7'6"	8'6"	10'6"

Espacio libre vertical necesario: 2"

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

RADIOCONTROLES SECURITY+ 2.0®

Control remoto de 1 botón (891LM)

Rango operativo: ~200'

Temperatura de servicio: -30 °F a 150 °F
Frecuencia:

- Formato de código del control remoto: Security+ 2.0
- Formato de código de abrepuertas de garaje: Security+ 2.0
- Codificación antirrobo Security+ 2.0

CONTROLES CIFRADOS SECURITY+ 2.0

Botón de control de la puerta (883LMW)

- Controles remotos de programación
- Enciende y apaga las luces del abre-puertas
- Configuración de Wi-Fi sencilla

INTELIGENTE

RADIO myQ®

902-928 MHz
50 canales de FHSS
(espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abre-puerta de garaje y los accesorios myQ.
- Permite el monitoreo y el control de los abre-puertas de garaje y de los controles de iluminación mediante un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.

COMPATIBLE CON HOMELINK® (VERSIÓN 4.0 O MÁS RECIENTE*)

*Puede necesitar un adaptador externo según el modelo y el año de su vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN



- Máx. 1 bombilla de 100 vatios
- Compatible con CFL mejorada (lámpara fluorescente compacta), 26 vatios

7"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

VELOCIDAD

7"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)

20

20

CABEZAL RIEL de 2.13 m (7 pies)

CAJAS DE CARTONES (2)

CAJA DE CARTÓN: 20" x 12" x 10"

- Botón de control de la puerta (883LMW)
- Control remoto de 1 botón (891LM)
- Cabezal del abre-puertas de garaje (8164W)
- Sensores de reversa de seguridad The Protector System®

CAJA DE CARTÓN: 10'4" x 5" x 5" (para el riel de 2.13 m [7 pies])

- Riel en T de cadena de acero sólido ensamblado

COMODIDAD Y SEGURIDAD.

- Alerta de cierre/Operación de cierre en estado pasivo¹
- Apertura rápida o de emergencia
- Reconexión automática del carro
- Abertura de ventilación/para mascotas
- Inversión de cierre de seguridad
- Tope de seguridad de apertura
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 12 controles remotos, 1 sistemas de entrada con llave digital inalámbrica y 16 dispositivos myQ



¹ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión a las personas: solo habilite la función de temporizador de cierre cuando el operador esté instalado en una puerta seccional.